

Сечение кабельных каналов и количество укладываемых в них кабелей

Выбор размера кабельного канала для монтажа заданного количества проводов

А	Б	Площадь поперечного сечения, см ²	Сечение 1,5 мм ²	Сечение 2,5 мм ²	Сечение 4 мм ²	Сечение 6 мм ²	Сечение 10 мм ²	Сечение 16 мм ²	Сечение 25 мм ²
40	40	14,2	74	51	39	23	16	12	7
60	40	20,4	105	74	56	33	23	17	11
80	40	27,5	143	99	76	44	30	23	14
100	40	34,4	179	124	95	55	38	28	18
120	40	41,1	214	148	114	66	45	34	22
60	60	32	166	115	88	51	35	26	17
80	60	42,2	220	153	117	68	47	35	22
100	60	53,6	279	194	148	86	59	44	28
120	60	62,9	327	227	174	101	69	52	33
150	60	79,5	413	287	220	128	88	65	42
200	60	106,8	555	386	295	171	118	88	56
100	80	72,8	379	263	201	117	80	60	38
120	80	86,6	450	313	239	139	95	71	46
150	80	108,8	566	393	301	175	120	89	57
200	80	149,7	758	526	403	234	161	120	77